HGE 36-60 BATTERY

Оснащен вращающейся на 180 ° рукояткой, насадкой для удаления срезаных листьев и двухступенчатым регулятором скорости: мощный аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА



Артикул	1.444-250.0

- Защитный элемент для ножа, насадка для удаления срезанных листьев

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278550459
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		Аккумуляторная платформа 36 В
Длина ножа	**см**	60
Расстояние между зубцами	**мм**	26
Регулятор скорости вращения		есть
Регулятор скорости вращения		2
Частота движения лезвий	**разр./мин**	ступень 1: 2700 / ступень 2: 760
Тип ножа		лазерная формовка, заточка методом алмазной шлифовки
Тип аккумулятора		Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение	**В**	36
Производительность от одного заряда аккумулятора[1]	**м**	макс. 600 (2,5 А·ч) / макс. 1200 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора.	**мин**	макс. 85 (2,5 А·ч) / макс. 170 (5,0 А·ч)
Цвет		Желтый
Масса без принадлежностей	**кг**	3,33
Масса с упаковкой	**кг**	5,09
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	1077 × 213 × 183

Комплект поставки

Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Защита лезвия

Насадка для удаления срезанных веток и листьев

Комплектация

Рукоятка: поворотная

Функция пиления

Направляющая

Крючок для хранения

[1] Высота живой изгороди: 1 м, односторонняя обрезка на уровень 1



2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий

- Обеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной задачи (максимальной скорости обрезки или максимального режущего усилия).
- Уровень 1: высокая скорость. Оптимальный режим для аккуратной формовки.
- Уровень 2: повышенное усилие. Оптимальный режим для срезания толстых ветвей и обрезки загущенных кустарников.



Поворотная рукоятка

- Рукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких фиксированных положениях для удобной работы.



Насадка для удаления срезанных веток и листьев

- Срезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.

АКСЕССАУРЫ HGE 36-60 BATTERY
1.444-250.0


1


2


3


4


5


6

		Артикул	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор 36 В 2,5 А	1	2.445-030.0	Сменный аккумулятор 36 В/2,5 А·ч с инновационной технологией контроля в реальном времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 36 V Battery Power.	☐
Аккумулятор 36 В 5,0 А	2	2.445-031.0	Сменный аккумулятор 36 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для всех устройств на платформе Kärcher Battery Power 36 В.	☐
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 36 В 2,5 А	3	2.445-033.0	Благодаря быстрозарядному устройству сменный аккумулятор 36 В/2.5 А·ч может зарядиться до 80% всего за 48 минут. Также подходит для всех других аккумуляторов на платформе 36 V Kärcher Battery Power.	☐
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрозарядный комплект 36 В 2,5 А	4	2.445-064.0	Быстрозарядный комплект Battery Power 36/25 включает в себя сменную батарею на 36 В / 2,5 А / ч и быстрозарядное устройство на 36 В. Для всех устройств на платформе 36 В Kärcher Battery Power.	☐
Быстрозарядный комплект 36 В 5,0 А	5	2.445-065.0	Быстрозарядный комплект Battery Power 36/50 Состоит из сменного аккумулятора на 36 В / 5,0 Ач. и быстрозарядного устройства на 36 В. Подходит для использования во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 36 В.	☐
АККУМУЛЯТОР				
Аккумулятор Battery Power+ 36/60	6	2.042-022.0	Исключительно мощный 36-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения.	☐

☐ Доступные аксессуары